



ЛАНЦЮГОВА АКУМУЛЯТОРНА ПИЛА



Інструкція з експлуатації

ЗА ТОЧНЕ СКЛАДАННЯ, А ТАКОЖ ЗА БЕЗПЕЧНЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ НОЖИЦЬ ВІДПОВІДАЄ ВЛАСНИК.

Відповідальність власника:

- Прочитайте та дотримуйтесь усіх інструкцій з техніки безпеки.
- Ретельно дотримуйтесь усіх інструкцій щодо збирання.

Початкова інформація

За точне складання, а також за безпечне та ефективне використання ланцюгової пили відповідає власник:

- Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки.
- Ретельно виконуйте всі інструкції з техніки безпеки.
- Виконуйте технічне обслуговування пилки відповідно до вказівок, наведеного в цьому посібнику з експлуатації.
- Переконайтеся, що будь-хто, хто використовує пилку, знайомий з інструкцією та заходами безпеки.

Особлива інформація

У вашому посібнику містяться спеціальні статті, покликані привернути увагу до потенційних небезпек, пов'язаних з безпекою, пошкодженням техніки, а також корисна інформація з експлуатації та обслуговування. Уважно прочитайте всю інформацію, щоб уникнути травм та пошкодження обладнання.

УВАГА

Уникайте травм. Цей символ і текст вказують на потенційну небезпеку або смерть користувача або сторонніх осіб, які можуть виникнути у разі ігнорування небезпек чи інших процедур.

ВАЖЛИВО

Уникайте пошкоджень! Цей текст використовується, щоб повідомити власника про дії або умови, які можуть призвести до пошкодження техніки.

ПРИМІТКА:

У посібнику користувача наводиться загальна інформація, яка може допомогти користувачеві в експлуатації або обслуговуванні техніки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Користувачі без відповідних інструкцій не можуть розпізнати або оцінити ризики, пов'язані з використанням ножиць для кущів, акумулятора та зарядного пристрою. Користувач або інші особи можуть отримати серйозні або смертельні травми.

Важливі заходи безпеки. Будь ласка, прочитайте цей розділ уважно.



Цей символ вказує на важливі інструкції з безпеки, недотримання яких може поставити вашу особисту безпеку. Перш ніж намагатися використати обладнання, прочитайте та дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику.

Ланцюгова пилка значно полегшить столярні роботи при ремонті Вашої оселі, будівництві замиського будинку і буде Вашим помічником у багатьох господарських справах.

Цей посібник з експлуатації є єдиним документом, об'єднаним з технічним описом та паспортом.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Найменування виробу – ланцюгова пилка.

Ланцюгова пила динамічно врівноважена (далі «пила») призначена для поперечного розпилювання та розмірної обробки деревних матеріалів.



Не вмикайте пилку до вивчення цього посібника з експлуатації.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Будь ласка, надягайте відповідний одяг і робочі рукавички, коли використовуєте цей елемент.
2. Перед кожним використанням переконайтеся, що ремінь працює нормально, перемикач запуску/вимкнення та запобіжний перемикач повинні бути доступні для нормального використання. При послабленні пускового вимикача необхідно вимкнути живлення. Якщо вимикач пошкоджений, припиніть використання пристрою. Переконайтеся, що напруга джерела живлення відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці. Ризик отримання травми можна зменшити, якщо вдягнути захисні пристрої та переконаватися, що пристрої функціонують належним чином.
3. Перевірте частоту виконання робіт, щоб переконаватися, що робота знаходиться в найкращому стані.
4. Для економії використання заряду батареї та забезпечення найдовшого терміну служби, будь ласка, не перевантажуйте пристрій, а також забороняється зрізати гілки діаметром більше 130 мм.
5. При зупинці роботи вийміть батарею.

ПРИМІТКА


1. Не бризкайте на обладнання водою і не кидайте його у воду, інакше це може призвести до ураження електричним струмом. Утримуйте в чистоті вентилятор, моторне відділення та ручку обладнання. Використовуйте вологу тканину або засіб для чищення щіток.
2. Не використовуйте засіб для чищення відсіків. Інакше це може спричинити постійний вихід із ладу обладнання. Ретельно очищуйте лезо після кожного використання. Використовуйте промаслену тканину, щоб витерти лезо та поглинути метал.
3. Після 8 годин безперервної роботи видаліть сміття, наприклад пил, з передньої

турбулентної кришки обладнання.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Щоб забезпечити повний заряд акумулятора, не зберігайте його в дуже жаркому чи холодному середовищі.
2. Якщо обладнання не використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть батарею перед зберіганням.
3. Батареї та зарядні пристрої повинні бути розміщені в коробці інструментів, щоб запобігти проникненню тепла, пилу та вологи.
4. Перевірте, чи замкнений перемикач.
5. Акумулятор слід зберігати в сухому середовищі в: Короткочасний менше 1 місяця, температура зберігання: -20Т-4-60Х Короткочасний менше 6 місяців, температура зберігання: від -10° до +35° Рекомендована температура зберігання (ТС -3 (гс) для тривалого зберігання
6. Відстань між батареєю та горючим матеріалом повинна бути більше 1,5 м. Щоб забезпечити термін служби обладнання та запобігти його деградації, зберігайте його в повністю зарядженому стані. Коли акумулятор не використовується, заряджайте та розряджайте його принаймні раз на місяць.

Встановіть напрямну пластину та ланцюг



Як показано на малюнку. Покрутіть регулювальний гвинт за годинниковою стрілкою, щоб натягнути ланцюг, проти годинникової стрілки для послаблення

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Не піддавайте батарею впливу екстремальних умов, таких як висока температура або удари. Інакше це може призвести до травм через витік електролітичного розчину.

Перед заряджанням переконайтеся, що поверхня акумулятора чиста та суха.

Перед доставкою акумулятор цього продукту не повністю заряджений. Будь ласка, повністю зарядіть його перед першим використанням.

Не заряджайте акумулятор протягом тривалого періоду часу та не розряджайте акумулятор, інакше це може пошкодити акумулятор.

Якщо тривалість роботи повністю зарядженої батареї стає помітно меншою, це свідчить про те, що батарея втомлена і її потрібно замінити.

Користувач може використовувати лише акумуляторну батарею, виготовлену на оригінальному обладнанні, яке експлуатується центром обслуговування клієнтів.

Відповідні інструкції з техніки безпеки та вимоги до захисту та інформація про навколишнє середовище.

1. Розташуйте зарядний пристрій у кімнаті з температурою від +10 до +22, та у сухому місці, щоб уникнути проникнення вологи.
2. Переконайтеся, що перемикач знаходиться у положенні вимкнено.
3. Під'єднайте зарядний пристрій до відповідного роз'єму акумуляторної батареї.
4. Переконайтеся, що потужність відповідає номінальним значенням на зарядному пристрої та адаптері.
5. Коли на зарядному пристрої горить червоне світло, це вказує на те, що батарея заряджається, а зелене світло вказує на те, що зарядку завершено, середній час заряджання становить 2 години.
6. Після завершення заряджання від'єднайте роз'єм від джерела живлення, а потім роз'єднайте з'єднання між роз'ємом і акумулятором.
7. Якщо акумулятор не використовується протягом тривалого часу, обов'язково заряджайте його принаймні раз на місяць.

УМОВИ ПРАЦІ

Підтримуйте температуру заряджання зарядного пристрою та акумулятора від 0°C до 45°C, а температуру розряду акумулятора від -10°C до +60°C.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ

УВАГА: ⚠

Увага: Незаповнений гарантійний талон є недійсним!

1. Ланцюгова Пила «_____» гарантійне обслуговування здійснюється на всій території України через авторизовані сервісний центр. **Виробник гарантує безкоштовний ремонт** або заміну будь-якого вузла обладнання, що має заводські дефекти, протягом гарантійного терміну за винятком випадків, коли дефекти і поломки сталися з вини споживача, або перевізника. Гарантійний термін становить - 12 місяців, з дати продажу. Гарантійний термін обчислюється від дати продажу обладнання, що підтверджується записом в гарантійному талоні

2. Після гарантійного ремонту обладнання, замінені частини в складі обладнання мають гарантійний термін і гарантійні умови на все обладнання в цілому.

УВАГА! ⚠

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектності, ретельно очищений від пилу та бруду

3. Гарантійне обслуговування не здійснюється:

- відсутність гарантійного талона або якщо гарантійний талон неможливо прочитати
- неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність у ньому дати продажу і підпису продавця, серійного номера виробу,
- не має оригінального пакування.
- наявність виправлень або підчищень в гарантійному талоні
- недотримання правил експлуатації, наведених у даному Керівництві у тому числі порушення регламенту технічного обслуговування
- експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу виробу з ладу.
- потрапляння всередину виробу сторонніх речовин або предметів
- виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалих експлуатації, зберігання або транспортування
- виріб використовувався не за призначенням
- приводилися несанкціонований ремонт, розкриття чи спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами
- несправність сталася внаслідок стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган тощо)

4. Замінені по гарантії деталі та вузли переходять у розпорядження сервісного центру. Під час виконання гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік до даного терміну починається з дати прийняття виробу в гарантійний ремонт.

Після закінчення гарантійного терміну сервіс центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача

5. Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, що виникли внаслідок планового зносу або перевантаження виробу .
Гарантійні зобов'язання не поширюються на регламентні роботи під час планового ТО, включаючи діагностику і регулювання будь-яких систем.

6. Всі вироби є працездатними, комплектними і не мають зовнішніх дефектів і пошкоджень.

7. Після отримання виробу клієнт зобов'язаний перевірити всі комплектуючі на зовнішні ефекти та пошкодження у відділення перевізника.

8. Інформацію про сервісне обслуговування отримувати через контактну інформацію вказану на сайті.

9. Виконані роботи згідно з гарантійним випадком:

10. Після проведення гарантійного ремонту надаються наступні рекомендації:

При покупці ланцюгової пили, покупець автоматично погоджується з гарантійними зобов'язаннями.